

## FTDI-USB ドライバのダウンロードと操作書

2021年10月6日現在

本記載は、当社制御機器を使われる技術者を対象としています。

USB-シリアル変換ケーブル用 USB ドライバのダウンロードと操作の解説します。

ここで使用する PC は Win10 Home または Pro の 32bit または 64bit とします。

ここで使用する USB シリアル変換ケーブルは、秋月電子通商の VE488 とします。

※秋月電子通商の通販コード M-08343、価格 980 円

ドライバは、FTDI 社のサイトからダウンロードをしてください。

**(注意)** ドライバをインストールする前に、USB-シリアル変換ケーブルを挿入すると、

Windows が適当なドライバをインストールしてしまいます。

そのドライバでは動作しません。

また、FTDI 社の FT232RL または FT230XS 搭載の当社 USB 機器にも適用します。

1. FTDI 社のサイトを開きます。

<http://www.ftdichip.com>

メニューの、Drivers へいきます。

メニューの VCP Drivers へいきます。

2. Windows (2021-07-15) の Comments (右端) の setup executable をクリックします。

ただちにダウンロードが始まります。

CDM212364\_Setup をダブルクリックして実行します。

3. 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」

と画面が出ますので、「はい」を選択します。

FTDI CDM Drivers の画面がでます。「Extract」を選択します。

「デバイスドライバのインストールウィザードの開始」の画面が出ますので、

「次へ」とします。「同意」をします。

インストールが開始し、数秒で終了します。

以上でインストールは終わりです。

4. ここで初めて USB シリアル変換ケーブルを接続します。

TeraTerm を実行して、シリアルが選択できれば、接続はできています。

以上